



## অনাপত্তি সনদ (NOC)

(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ওয়েবসাইট: [bpdb.gov.bd](http://bpdb.gov.bd)

স্মারক নং ৩৩৭-গ্রাম।।। মুক্তি নথি ১৭

তারিখ: ২০০৭/২০১৭

বিষয়ঃ জনাব ফিল্ড চন্দ্ৰ প্রাচাৰ্য  
এর পাসপোর্ট কৰার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

পিতা/স্ত্রী মীলেন্দু চন্দ্ৰ প্রাচাৰ্য

জনাব ফিল্ড চন্দ্ৰ প্রাচাৰ্য; বিদ্যুৎিক সরকারী পরিদপ্ত প্রিয়ে, মুক্তি নথি কার্যালয়ে  
স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাঙ্গরিক পরিচিতি নম্বর ১-০৭৮৩), পরিচালক (চুক্তিমুক্ত প্রকৌশলী) পদে  
নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয়  
ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে/হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে বিরুপ কোন তথ্য নেই।

০২। বর্তমান ঠিকানা : কাজা # ৯, ফ্লাট # ২-৮

কলাবাসান (১ম লেন), ঢাকা-১২০৫

০৩। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ৬৯২৮২০৮৯৬৪১৮৯

০৪। অবসর গ্রহণের তারিখ : ২৪০৮২০১৮

০৫। আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নীচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট কৰার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (টিক দিন)	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর
০১.		স্বামী: <input checked="" type="checkbox"/> স্ত্রী: <input type="checkbox"/>		
০২.		পুত্র: <input checked="" type="checkbox"/> কন্যা: <input type="checkbox"/>		

০৬। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে/তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭। অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

অকোং মোঃ আবু তাহের  
প্রধান প্রকৌশলী, সার্ভিসেস  
বিভাগ, ঢাকা।

এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার  
নামসহ সীল।  
(মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/  
বিভাগ/কর্পোরেশন  
এর প্রধান কর্মকর্তা/জেলার  
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)  
NOC

স্বাক্ষর : .....  
নাম : ফিল্ড চন্দ্ৰ প্রাচাৰ্য  
পদবি : প্রিয়ে মুক্তি নথি কার্যালয়  
টেলিফোন নম্বর : ৯৮৬৭৮৭৮৬৫৬  
ই-মেইল : [cldc@bpdb.gov.bd](mailto:cldc@bpdb.gov.bd)  
ওয়েবসাইট : [bpdb.gov.bd](http://bpdb.gov.bd)

প্রাপক

পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,

ওয়াপারপার্স, ঢাকা।